

Karta katalogowa pochłaniacza dymu o mocy 350W



Zadbaj o bezpieczeństwo i czystość w miejscu pracy. Dzięki naszemu pochłaniaczowi dymu F3000 o mocy 350 W szybko i skutecznie usuniesz niebezpieczne opary i dym z otoczenia. Trwała i łatwa w użyciu konstrukcja zapewnia lata niezawodnej pracy. Długie, giętkie rury pozwalają na łatwe ustawienie pochłaniacza i dopasowanie go do każdego miejsca pracy.

| | |
|----------------------------|--|
| Model | F3000 |
| Napięcie wejściowe | 120-277 VAC |
| Częstotliwość | 50 ~ 60Hz |
| Moc | 350W |
| Poziom hałasu | <65dB |
| Waga / wymiary | 53kg / 550x420x920mm |
| Efekt filtrowania | 0,3µm 99,97% |
| Wymiary rury ssącej | 2m ø90mm (2 szt.) |
| Maks. przepływ powietrza | 435m ³ /h |
| Tryby pracy | Potencjometr |
| Filtry | <ul style="list-style-type: none"> - Filtr wstępny (wymiana co około 3 miesiące)* - Filtr PP (wymiana co 3-6 miesięcy)* - Filtr HEPA (wymiana co 3-6 miesięcy)* - Filtr szklany (wymiana co 3-6 miesięcy)* - Filtr węglowy 3 szt. (wymiana co 8-12 miesięcy)* |

Gwarancja

2 lata

*Sugerowany wyżej okres wymiany filtrów może się skrócić lub wydłużyć w zależności od stopnia ilości oraz rodzaju zanieczyszczeń, a także intensywności użytkowania pochłaniacza

Zawartość zestawu:

- Pochłaniacz F3000 350W
- Giętka rura ssąca (2 szt.)
- Filtr wstępny
- Filtr PP
- Filtr szklany
- Filtr HEPA
- Filtr główny węglowy (3 szt.)
- Przewód zasilający

